



Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.  
 Высокая степень влагуостойчивости и ударопрочности IK 10  
 Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)  
 Механизмы поставляются с лицевыми панелями

Упак.	Кат.№	Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В~ - IK 10 - IP 55
1	0 778 11	Переключатель на два направления
1	0 778 21	Промежуточный переключатель
1	0 778 12	Переключатель на два направления с подсветкой Поставляется с лампочкой Кат. №. 0 676 86 (стр. 695)
1	0 778 14	Переключатель на два направления с индикацией Поставляется с лампочкой Кат. №. 0 676 88 (стр. 695)
1	0 778 13	Переключатель на два направления с окошком маркировки
1	0 778 22	Выключатель двухполюсный

1	0 778 24*	<b>Датчики движения 230В~ 50/60 Гц</b> Совместимы со светодиодными и компактными люминесцентными лампами Угол обнаружения 180° Дальность обнаружения 8 м <b>Двухпроводный (без нейтрали)</b> Номинальная нагрузка по типам ламп: - Светодиодные : от 3 до 100 Вт - Компактные люминесцентные : от 3 до 100 Вт - Светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные лампы с ферромагнитным или электронным балластом: от 3 до 250 ВА - Галогенные и лампы накаливания 230 В: от 3 до 250 Вт Допускается параллельное подключение нескольких датчиков. Регулировка задержки отключения освещения от 10 с до 10 мин Регулировка уставки уровня освещенности от 5 до 1275 люкс
1	0 778 26*	<b>Трехпроводный (с нейтралью)</b> Номинальная нагрузка по типам ламп: - Светодиодные : до 250 Вт - Компактные люминесцентные : до 250 Вт - Светодиодные, компактные люминесцентные, галогенные лампы с ферромагнитным или электронным балластом: до 500 ВА - Галогенные и лампы накаливания 230 В: до 1000 Вт Допускается параллельное подключение нескольких датчиков. Регулировка задержки отключения освещения от 10 с до 10 мин Регулировка уставки уровня освещенности от 5 до 1275 люкс

\* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе

Упак.	Кат.№	Выключатели без фиксации 6 А - 230 В~ - IK 10 - IP 55
1	0 778 41	Кнопка с переключающимся контактом НО-НЗ
1	0 778 74	<b>Выключатели с ключом - IK 10 - IP 54</b> Дополнительно необходимо заказать личинку замка, Кат. № 0 697 95 (стр. 816). Не использовать с накладными монтажными коробками Кат. № 0 778 90/92 Выключатель с ключом 2-позиционный 2 контакта НО - 6 А - 230 В Ключ извлекается только в центральном положении
1	0 778 75	Выключатель с ключом 3-х позиционный – 6 А – 230 В, ключ извлекается только в центральном положении (выкл.)

Упак.	Кат.№	Считыватели для установки вне помещений IP 55 - IK 10
1	0 778 77	<b>Считыватель с картой IP 55</b> Технические характеристики аналогичны Кат. №. 0 767 02. Доступны мастер-карта Кат. № 0 767 11 и электронный пропуск пользователя Кат. № 0 767 10 Поставляется с рамкой Soliroc Скрытый монтаж
1	0 778 76	<b>Автономная кодовая панель с кнопкой IP 55</b> 12/24 ~/ 100 мА 1 релейный выход для замка 1 вход кнопки для разблокировки из помещения Открытый монтаж (стр.814)
1	0 778 78	<b>Считыватель с кодовой клавиатурой IP 55 и кнопкой</b> 1 12/24 ~/ 100 мА 1 релейный выход замка 1 вход кнопки для разблокировки из помещения 1 кнопка на лицевой панели для звонка или открытия двери. Открытый монтаж (стр. 814)
1	0 778 68	<b>Световой указатель 230 В~ - IK 10 - IP 55</b> Механизм со встроенными светодиодами белого цвета и откидной крышкой под маркировку (стр. 814). Два уровня мощности на выбор (0,2 Вт или 1 Вт)

1	0 778 67	<b>Подсветка лестничная - IK 10 - IP 55</b> Позволяет освещать лестничные ступени и т.п. 250 В~ Поставляется в комплекте с: - рамкой Soliroc; - набором из 4-х заглушек для установки рамки универсальным суппортом Механизм со встроенными светодиодами белого цвета (2 Вт) и откидной крышкой под маркировку
---	----------	---