Кассета Starfix™

0 376 47

0 376 81



Для подачи одиночных и двойных наконечников

Типы кабелей и наконечников



Таблица соответствия

Сечение (мм²) / Наконечник	Одиночный наконечник	Ленты большой емкости	Кассета Starfix™	Кассета Starfix™
0.5	0 376 61	0 376 41	0 376 47	0 376 80
0.75	0 376 62	0 376 42	0 376 47	0 376 81
1	0 376 63	0 376 43	0 376 47	0 376 82
1.5	0 376 64	0 376 44	0 376 47	0 376 83
2.5	0 376 66	0 376 45	0 376 47	0 376 84

Размеры (мм)

Одиночные наконечники



Кат. №		Сечение (мм²)	A	B	C	D
0 376 50		0.25	8	14.5	1.1	3
0 376 60		0.34	8	14.5	1.1	3
0 376 61	0 376 41	0.5	8	14.5	1.5	3.4
0 376 62	0 376 42	0.75	8	14.5	1.5	3.4
0 376 63	0 376 43	1	8	14.5	1.7	3.6
0 376 64	0 376 44	1.5	8	14.5	2	4.1
0 376 66	0 376 45	2.5	8	14.5	2.6	4.8
0 376 67		4	12	21	3.2	5.7
0 376 68		6	12	23	3.9	7.2
0 376 69		10	12	21	4.9	8.1
0 376 72		16	12	23	6.3	9.8
0 376 70		16	18	29	6.3	9.8
0 376 71		25	18	31	7.9	12
0 376 77		35	18	32	8.9	13.5
0 376 78		50	20	36	11.1	16.1

Двойные наконечники



Кат. №	Сечение (мм²)	A	B	C	D	E
0 376 87	2 x 0.75	8	15	2.1	6	3.3
0 376 88	2 x 1	8	15	2.35	6	4
0 376 89	2 x 1.5	8	16	2.6	7.2	4.2
0 376 90	2 x 2.5	10	18.5	3.3	8.4	4.8

Кассеты Starfix

Упак.	Кат. №	
		Для обжимного инструмента Starfix Для подачи наконечников в лентах в обжимные инструменты Starfix Кат. № 0 376 08/09/10
		Сечение наконечника (мм²) / Цвет
10	0 376 46	0,25 и 0,34 — желтый
10	0 376 47	0,5 – 2,5 — красный
10	0 376 48	4 и 6 — оранжевый
		Для обжимного инструмента Starfix S Для зарядки инструмента наконечниками
		Площадь поперечного сечения наконечников (мм²) / Цвет
5	0 376 80	0.5 — Белый
5	0 376 81	0.75 — Синий
5	0 376 82	1 — Красный
5	0 376 83	1.5 — Черный
5	0 376 84	2.5 — Серый

Ящик для инструмента

1	0 382 00	Поставляется без инструмента и наконечников Служит для переноски : • Наконечников Starfix™ • Маркеров CAB 3™ • Маркеров Duplix™

Пример использования инструмента Starfix Кат. № 0 376 09

1 Установите кассету

2 Отрегулируйте сечение

Удобная рукоятка, изготовленная из двух материалов

3 Вставьте кабель

4 Обожмите

Пример использования инструмента Starfix S Кат. № 376 97

1 Отрегулируйте сечение



2 Зачистите и скрутите



3 Обожмите

CAB 3

система маркировки кабеля и клеммных блоков Viking 3

384 90

384 92

383 97

382 08

Упак.	Кат. №	Аппликаторы

Прозрачные: мгновенная идентификация маркеров
Для быстрого выбора и нанесения маркера на проводник

Упак.	Кат. №	Для маркеров сеч. (мм²)	Цветная маркировка аппликаторов для идентификации сечения
10	0 383 94	0,15 - 0,5	CAB 3
10	0 383 95	0,5 - 1,5	CAB 3
10	0 383 96	1,5 - 2,5	CAB 3
10	0 383 97	4 - 6	CAB 3

Наборы маркеров CAB 3 (цифры)

Для кабеля сечением:

Упак.	Кат. №	
1	0 382 01	0,15 - 0,5 мм²: 2500 маркеров + 10 аппликаторов (250 цифр 0 - 9)
1	0 382 02	0,5 - 1,5 мм²: 3000 маркеров + 10 аппликаторов (300 цифр 0 - 9)
1	0 382 03	1,5 - 2,5 мм²: 3000 маркеров + 10 аппликаторов (300 цифр 0 - 9)
1	0 382 04	4 - 6 мм²: 2000 маркеров + 10 аппликаторов (200 цифр 0 - 9)

Чемоданчик инструментальный переносной

Для системы маркировки CAB 3, наконечников Starfix...

Упак.	Кат. №	
1	0 382 00	Поставляется без маркеров со съемным отделением для аппликаторов и маркеров Высота 85, глубина 280, ширина 450 мм Металлический, с замком

Касса для маркеров CAB 3

Упак.	Кат. №	
1	0 382 08	Состоит из полочек, расположенных друг над другом и предназначенных для: • Раскладки маркеров по блокам для нанесения на рабочем месте • Хранения вблизи рабочего места коробок с маркерами размером: выс. 450, глуб. 300, шир. 255 мм • Крепления к стене и соединения сразу нескольких касс

Держатели

Упак.	Кат. №	
100	0 383 92	Держатели маркировочных элементов Защелкиваются на клеммах Viking 3 Вместимость: 7 маркировочных элементов от 0,15 до 0,5 мм² 6 маркировочных элементов от 0,5 до 1,5 мм²

Аксессуары CAB 3

Держатели маркировочных элементов
Для кабелей сечением 10 - 70 мм²
Вместимость:
8 маркировочных элементов (цифры, буквы, знаки) для кабелей сечением 0,5 – 1,5 мм² или 1,5 – 2,5 мм²
Черные, для кабеля сечением (мм²):

Упак.	Кат. №	
100	0 384 90	10 - 16
50	0 384 91	25 - 35
50	0 384 92	50 - 70

Система маркировки CAB 3

для кабелей и клемм Viking 3

Размеры

Маркировочные элементы
Полиамид 6/6



Размеры	Сечение кабеля (мм²)			
	0.15 - 0.5	0.5 - 1.5	1.5 - 2.5	4 - 6
A (мм)	5	5	5.6	8
B (мм)	5.05	6.4	7.6	9.6
C (мм)	3.7	4.3	4.9	7.1
D (мм)	2.3	3	3	3
∅ мин./макс. (мм)	0.8/2.2	2.2/3	2.8/3.8	4.3/5.3

Кат. № 0 381 50 - 0 381 55 и 0 381 60 - 0 381 65:
Ширина шага маркировки D = 6 мм

Держатели маркировочных элементов

Кат. № 0 384 90 Кат. № 0 384 91 Кат. № 0 384 92





Размеры	Сечение маркируемого кабеля (мм²)		
	10 - 16	25 - 35	50 - 70
A (мм)	18	24.3	27.2
B (мм)	8.9	12.2	17.2
C (мм)	7	7	10

Держатели маркировочных элементов Кат. № 0 383 92



Кат. № 0 384 92, надетый на кабель



Описание чемоданчика для инструментов и принадлежностей Кат. № 0 382 00



В нижнем лотке:
• 8 средних отделений (в каждую помещается одна коробка CAB 3)
• 1 большое отделение

В верхнем лотке:
• 12 маленьких отделений (<=> 6 коробок CAB 3)
• 1 среднее отделение для кассет
Вместимость: прибл. 15 000 маркировочных элементов CAB 3

0 382 00

Memocab™

система маркировки кабеля и клеммных блоков Viking 3

Упак. (1)	Кат. №	Маркеры шириной 2,3 мм
		Международная кодировка цветов
600	0 378 01	Фиолетовый 7
600	0 378 02	Оранжевый 3
600	0 378 03	Белый 9
600	0 378 04	Серый 8
600	0 378 05	Зеленый 5
600	0 378 06	Желтый 4
600	0 378 07	Коричневый 1
600	0 378 08	Голубой 6
600	0 378 09	Черный 0
600	0 378 10	Красный 2

0 378 06

		Цифры
		Черная маркировка на белом фоне
600	0 377 80	0
600	0 377 81	1
600	0 377 82	2
600	0 377 83	3
600	0 377 84	4
600	0 377 85	5
600	0 377 86	6
600	0 377 87	7
600	0 377 88	8
600	0 377 89	9

0 377 85

		Заглавные буквы
		Черная маркировка на белом фоне
240	0 378 26	A
240	0 378 27	B
240	0 378 28	C
240	0 378 29	D
240	0 378 30	E
240	0 378 31	F
240	0 378 32	G
240	0 378 33	H
240	0 378 34	I
240	0 378 35	J
240	0 378 36	K
240	0 378 37	L
240	0 378 38	M
240	0 378 39	N
240	0 378 40	O
240	0 378 41	P
240	0 378 42	Q
240	0 378 43	R
240	0 378 44	S
240	0 378 45	T
240	0 378 46	U
240	0 378 47	V
240	0 378 48	W
240	0 378 49	X
240	0 378 50	Y
240	0 378 51	Z

0 378 30

		Условные обозначения
		Черная маркировка на белом фоне
240	0 379 54	/
240	0 379 55	•
240	0 379 56	+
240	0 379 57	—
240	0 379 58	∿
240	0 379 59	⎓
240	0 379 60	⏚

0 379 56

(1) В упаковке из 600 маркеров находится 25 блоков по 24 маркера
В упаковке из 240 маркеров находится 10 блоков по 24 маркера
(2) В упаковке из 800 маркеров находится 40 блоков по 20 маркера
В упаковке из 600 маркеров находится 30 блоков по 20 маркера
(3) Для установки держателей маркеров на кабель необходимы стяжки шириной не более 3,5 мм

Duplix™

система маркировки кабеля



Упак.(2)	Кат. № 7 символов	Кат. № 14 символов	Держатели маркеров(3)
100	0 384 50	0 384 60	● черный
100	0 384 52	0 384 62	● красный
100	0 384 54	0 384 64	● желтый
100	0 384 55	0 384 65	● зеленый
100	0 384 56	0 384 66	● синий



		Маркеры
		Цифры: международная кодировка
800	0 384 00	0 Черный
800	0 384 01	1 Коричневый
800	0 384 02	2 Красный
800	0 384 03	3 Оранжевый
800	0 384 04	4 Желтый
800	0 384 05	5 Зеленый
800	0 384 06	6 Синий
800	0 384 07	7 Фиолетовый
800	0 384 08	8 Серый
800	0 384 09	9 Белый
		Буквы: черные на желтом фоне
600	0 384 10	A
600	0 384 11	B
600	0 384 12	C
600	0 384 13	D
600	0 384 14	E
600	0 384 15	F
600	0 384 16	G
600	0 384 17	H
600	0 384 18	I
600	0 384 19	J
600	0 384 20	K
600	0 384 21	L
600	0 384 22	M
600	0 384 23	N
600	0 384 24	O
600	0 384 25	P
600	0 384 26	Q
600	0 384 27	R
600	0 384 28	S
600	0 384 29	T
600	0 384 30	U
600	0 384 31	V
600	0 384 32	W
600	0 384 33	X
600	0 384 34	Y
600	0 384 35	Z
		Условные обозначения: черные на желтом фоне
600	0 384 40	/
600	0 384 41	.
600	0 384 42	+
600	0 384 43	—
600	0 384 44	∿
600	0 384 45	⎓
600	0 384 46	⏚
600	0 384 99	Цвет белый
1	0 384 96	Набор 100 цифр от 0 до 9





		Аксессуары
100	0 384 97	**Защитная крышка от УФ излучения** Устанавливается защёлкиванием на держателях маркеров 7 символов Не подходит для держателей маркеров 14 символов
100	0 384 98	**Держатель бумажной этикетки** Устанавливаются защёлкиванием на держателях маркеров 7 символов Для держателей маркеров 14 символов возможно применение двух Кат. № 0 384 98 на одном держателе. Подходят любые бумажные или ламинированные этикетки 9 мм Возможна установка на фиксаторы клеммников Кат. 0 375 13 (стр. 508)
1	0 382 00	**Чемоданчик инструментальный** Для систем маркировки Duplix, CAB 3, наконечников Starfix Поставляется пустым со съемной полочкой для маркеров и держателей